

Convertisseurs de tension Pur Sinus 12 ou 24 Volts vers 230 Volts



Convertisseur PUR SINUS

Afficheur LCD intégré au boîtier. Il affiche la tension en entrée ainsi que l'état de charge de la batterie

Livré avec un boîtier de commande filaire

Protection contre les chutes et les pics de tension de la batterie

Protection contre les inversions de polarités et les court-circuits en entrée 12/24V ou en sortie 230V

Plage de tension effective en entrée :

12V → 10V à 15,5V (activation d'un buzzer à 10,5V)

24V → 20V à 31V (activation d'un buzzer à 21V)

Température d'utilisation : entre -10 et 40°C

Calcul de la section de câble à utiliser

$(P \text{ (Watts)} / T \text{ (Volt)}) \times \text{longueur de câble} \times 0,2$

Exemple : $(1500W / 12V) \times 2 \text{ mètres} \times 0,2 = 50 \text{ mm}^2$

| Référence | Caractéristiques | Dimensions en mm | Page Catalogue | Poids | Puissance (Watts) | Puissance en crête (Watts) |
|-----------|--|------------------|----------------|--------|-------------------|----------------------------|
| 233182 | Conversion : 12->230 Volts - 1 prise 230V | 281 x 173 x 103 | S21-23 | 2.1 Kg | 600 W | 1200 W |
| 233183 | Conversion : 12->230 Volts - 1 prise 230V | 315 x 173 x 103 | S21-23 | 2.9 Kg | 1000 W | 2000 W |
| 233184 | Conversion : 12->230 Volts - 2 prises 230V | 352 x 261 x 112 | S21-23 | 5.2 Kg | 1500 W | 3000 W |
| 233185 | Conversion : 12->230 Volts - 2 prises 230V | 352 x 261 x 112 | S21-23 | 5.5 Kg | 2000 W | 4000 W |
| 233186 | Conversion : 12->230 Volts - 2 prises 230V | 442 x 261 x 112 | S21-23 | 8 Kg | 3000 W | 6000 W |
| 233187 | Conversion : 12->230 Volts - 2 prises 230V | 533 x 261 x 112 | S21-23 | 8.5 Kg | 4000 W | 8000 W |
| 233192 | Conversion : 24->230 Volts - 1 prise 230V | 281 x 173 x 103 | S21-23 | 2.1 Kg | 600 W | 1200 W |
| 233193 | Conversion : 24->230 Volts - 1 prise 230V | 315 x 173 x 103 | S21-23 | 2.9 Kg | 1000 W | 2000 W |
| 233194 | Conversion : 24->230 Volts - 2 prises 230V | 352 x 261 x 112 | S21-23 | 5.2 Kg | 1500 W | 3000 W |

| | | | | | | |
|--------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 233195 | Conversion : 24->230 Volts - 2 prises 230V | 352 x 261 x 112 | S21-23 | 5.5 Kg | 2000 W | 4000 W |
| 233196 | Conversion : 24->230 Volts - 2 prises 230V | 442 x 261 x 112 | S21-23 | 8 Kg | 3000 W | 6000 W |
| 233197 | Conversion : 24->230 Volts - 2 prises 230V | 533 x 261 x 112 | S21-23 | 8.5 Kg | 4000 W | 8000 W |