S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

Convertisseurs de tension Pur Sinus 12 ou 24 Volts vers 230 Volts

Convertisseur PUR SINUS
Afficheur LCD intégré au boitier. Il affiche la tension en entrée ainsi que l'état de charge de la batterie
Livré avec un boitier de commande filaire
Protection contre les chutes et les pics de tension de la batterie
Protection contre les inversions de polarités et les court-circuits en entrée 12/24V ou en sortie 230V

Plage de tension effective en entrée :
12V → 10V à 15,5V (activation d'un buzzer à 10,5V)
24V → 20V à 31V (activation d'un buzzer à 21V)

Température d'utilisation : entre -10 et 40°C

Calcul de la section de câble à utiliser
(P (Watts) / T (Volt)) x longueur de câble x 0,2
Exemple : (1500W / 12V) x 2 mètres x 0,2 = 50 mm²

Référence	Caractéristiques	Dimensions en mm	Page Catalogue	Poids	Puissance (Watts)	Puissance en crête (Watts)
233193	**Conversion : 24->230 Volts - 1 prise 230V**	**315 x 173 x 103**	**S21-23**	**2.9 Kg**	**1000 W**	**1150 W**