

## Chargeur - Booster - Séparateur de batterie - 12 Volt - 25 Ampères



Ce modèle de convertisseur a été testé et certifié par le Centre Technique Renault

3 Fonctions:

Séparateur : Protège la batterie de démarrage contre les décharges profondes

Chargeur : Il permet désormais, de recharger les batteries de servitude à 100% et 5 fois plus rapidement.

Booster : Il augmente la tension pour offrir un profil de charge adéquat

Valeur continu : 25 ampères

Calibre fusible entrée/sortie (non fournie) : 40 ampères

Puissance de sortie : 375 Watts

Plage de tension entrée DC : 9-32 Volts

Tension de sortie : 12 Volts

Température ambiante : -20°C à +80°C

Tension minimum batterie sortie : 4,2 Volts

Dimensions : 165 x 120 x 37 mm

Homologué R10, EURO6

Existe également en 12/24Volts 40Ampères sur demande

Référence	Page Catalogue
233271	321