S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

Convertisseur / Chargeur de batterie 12 ou 24 Volts à 230 Volts

Ce produit permet d'utiliser des appareils en 230V à partir d'une batterie automobile ou poids-lourd (12V ou 24V)
Lorsque l'entrée 230V du convertisseur / chargeur est connecté à une prise secteur, la batterie se recharge.
Lorsque l'entrée 230V du convertisseur / chargeur est connecté à une prise secteur, les appareils branchés sur les sorties 230V du convertisseurs sont alimentées directement via le secteur et non plus sur la batterie grâce à la technologie by-pass

Technologie de convertisseur PUR SINUS
Sélecteur de type de batterie : permet d'obtenir un profil de charge adapté à la typologie de la batterie utilisé (LifePO4, Plomb, Calcium, AGM, GEL)

Protection contre les chutes et les pics de tension de la batterie
Protection contre les inversions de polarités
Protection contre les hautes températures

Température d'utilisation : 0 à 75 °C

Référence	Ampèrage	Caractéristiques	Dimensions en mm	Page Catalogue	Poids	Puissance (Watts)	Puissance en crête (Watts)
233410	Chargeur 30A	Convertisseur / Chargeur 12V -> 230 Volts	290 x 220 x 70	S23-11	5,5 Kg	Sortie 1000 Watts	2000 Watts